

## Volg eenvoudig deze stappen om je Huawei omvormer met je router te verbinden.

### Vorbereiding voor het proces

**Schakel mobiele data/4G uit:** Zorg ervoor dat uw mobiele telefoon niet verbonden is met mobiele data/4G. Dit voorkomt netwerkconflicten en zorgt voor een stabiele koppeling met de omvormer.

### Toegang tot de FusionSolar App

**App starten:** Open de FusionSolar-app. Gebruik de drie streepjes of puntjes in de rechterbovenhoek van het inlogscherm om het menu te openen. Gelieve niet in te loggen.

### Het inbedrijfstelling proces

**Zonder internetverbinding:** Kies in het menu de optie 'WLAN instellingen', terwijl uw telefoon niet verbonden is met het internet.

### Verbinden met de omvormer

**Start de verbinding:** Druk op het ronde 'VERBINDEN' icoon om te beginnen.

### QR-code scannen

**Verbinden via QR-code:** Scan de QR-code die zich aan de rechterzijde van de omvormer bevindt. Uw telefoon maakt dan verbinding met het Wi-Fi netwerk van de omvormer. Blijf dicht bij de omvormer, omdat het Wi-Fi bereik beperkt is.

### Kiezen van de gebruikersrol

**Rolselectie op inlogscherm:** Verander de standaardrol van 'INSTALLER' naar 'USER' door op het pijltje achter de naam te klikken.

### Wachtwoord invoeren

**Toegangscode:** Gebruik '00000a' (vijf nullen en een kleine 'a') of 'Gosolar1' als wachtwoord.

### Direct inloggen op de omvormer

**Toegang tot het omvormerpaneel:** Eenmaal ingelogd, klikt u in het scherm rechtsboven op de drie horizontale puntjes.

### Toegang tot instellingen

**Instellingenmenu openen:** Selecteer het tandwielicoon, gelabeld als 'INSTELLINGEN'.

### Configureren van router verbinding

**Kiezen van netwerkverbinding:** Ga naar 'ROUTERVERBINDING' en selecteer uw Wi-Fi netwerk uit de lijst. Voer vervolgens het bijbehorende wachtwoord in.

### Bevestigen van de verbinding

**Afsluiting van het verbindingproces:** Bevestig uw keuze door rechtsboven op 'VERBINDEN' te klikken.

### Controle van de verbinding

**Visuele bevestiging:** Een groene vink bovenaan het scherm duidt op een succesvolle verbinding (alleen bij enkelfasige omvormers).

### Status van de LED controleren

**LED-indicator voor driefasige omvormers:** Bij een succesvolle internetverbinding zal de LED op de dongle constant groen branden.

### Herinschakelen van mobiele data

**Terugkeer naar normaal gebruik:** Vergeet niet om de mobiele data op uw telefoon weer in te schakelen, zodat u buitenhuis weer toegang heeft tot het internet.